

NDI|HX ドライバー更新手順


本資料にて NewTek 社製品および、Panasonic 製 AV-HLC100 にインストール済みの NDI|HX ドライバーの更新手順をご説明いたします。

以下の手順に従いまして、お客様の機器の NDI|HX ドライバーを最新版に更新いただきますようお願いいたします。


1. インストール済みの NDI|HX ドライバーのアンインストール

最初に下記の手順に従い、旧バージョンのアンインストールをお願いいたします。


1-1. ご使用の機器の Windows 画面をひらきます




1-2. コントロールパネルを開き、「プログラムと機能」を選択します。




1-3. 一覧から「NewTek NDI|HX Driver」を選択します。




1-4. 上部の「アンインストール」ボタンをクリックします。



1-5. 確認画面にて「Yes」を選択します。



1-6. アンインストール完了後「OK」ボタンをクリックします。



1-7. 以上でアンインストール作業は完了です。ご使用の製品を再起動してください。


2. 最新の NDI|HX ドライバーをインストールします。

※最新版の NDI|HX ドライバーは「NewTek NDI 3.5 Tools」に含まれておりますので、
本ソフトウェアをインストールいただくようお願いいたします。


※「NewTek NDI 3.5 Tools」は下記からダウンロード可能です。

<https://www.newtek.com/ndihx/products/>


2-1. ご使用の機器の Windows 画面をひらきます




2-2. ダウンロードした「NewTek NDI 3.5 Tools.exe」をダブルクリックして起動します。




2-3. ライセンス条項に同意いただき、「Next」ボタンをクリックします。




2-4. 「Next」ボタンをクリックします。(内容の変更は不要です)




2-5. 「Next」 ボタンをクリックします。(内容の変更は不要です)




2-6. 「Next」 ボタンをクリックします。(内容の変更は不要です)




2-7. 「Install」 ボタンをクリックします。



2-8. インストール完了までお待ちください。



2-9. 「Finish」 ボタンをクリックします。



2-10. 以上でインストール作業は完了です。ご使用の製品を再起動してください。

以上