

PinP (ピクチャーインピクチャー) 合成する


★バックグラウンド映像に、子画面映像を合成する設定についての説明です。



(PinP 信号の選択方法)

- ① PinP 釦-(図 1-A)を押してクロスポイント釦を PinP 素材選択モード(PinP 釦が点滅)にする。
- ② B バス列-(図 1-B)で、PinP 信号を選択する。
- ③ PinP 釦を押して PinP 素材選択モードを解除する。(PinP 釦消灯)
- ④ PinP 釦-(図 1-E)を押して、PinP 映像の合成を行なう。

(図 1:AW-HS50 操作部)




(PinP の設定)

PinP 映像を合成するときの形、位置、サイズ変更及び、ボーダー効果を付加することが可能です。

- ⑤ OSD ON 釦-(図 1-C)を 2 秒間押して、メニューを表示させる。(メニューを消すには再度 2 秒間押す)
- ⑥ OSD/TIME ダイアル-(図 1-D)を操作し、

メニュー: [3] PinP Menu の各項目を設定・調整してください。-(図 2、図 3)

(図 2:AW-HS50 のメニュー表示画面)



(図 3:AW-HS50 のメニュー表示画面)

[3] PinP Menu					
> 1. Shape	Square				
2. Pos:X/Y/Size	X 0.00	Y 0.0	S 25.0		
3. PVW	Off				
4. Border/Soft	B 0.0	S 0.0			
5. Set Border Col	White				
6. Adj Border Col	H 0.0	S 0.0	L 100.0		
7. Trim Adjust1	Off	L -	T -		
8. Trim Adjust2	R -	B -			
9. Set To Preset	1				

1.PinP 映像を合成するときの形の設定

2.PinP 映像の中心位置とサイズの調整
X 座標 (X)、Y 座標 (Y)、サイズ (S)

4.PinP 映像のボーダー幅の設定 (B)、
*効果を付加しない場合は、“0.0” 設定
PinP 映像のソフト効果の量の設定 (S)

5.PinP 映像のボーダー色の設定

6.ボーダーに設定した色の色相 (H)、
彩度 (S)、輝度 (L) を調整

* 詳細は、取扱説明書<操作・設定編>P18~P19 をご確認ください。